

# DVR6104CW-H

Videoregistratore digitale domestico  
4 CH video / 1 CH audio  
WD1 960H (25FPS)  
Non dispone di allarmi  
Uscite BNC, VGA e HDMI Full HD  
Supporta 1 disco fisso



Videoregistratore DVR digitale autonomo video e audio SAFIRE, formato domestico.

Dotato di 4 ingressi video per connessione BNC e 1 ingresso audio per connessione RCA. Dispone di 1 uscita audio RCA e 3 uscite video: una uscita di video composito BNC, una uscita VGA ed una uscita HDMI Full HD. Sistema operativo Linux incorporato, con multitasking pentaplex che consente: visualizzazione in diretta, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto allo stesso tempo.

Compressione video H.264 e audio G.711. Registrazione video a 25 FPS per canale in risoluzione WD1 960H. Qualità di immagine in registrazione configurabile a 6 livelli e diversi metodi di registrazione: manuale, programmata o con rilevamento di movimento. Supporta storage in 2 hard disk interni SATA fino a 4 TB. Non dispone di allarmi. Privacy mask e sistema filigrana per verificare se un video è stato manipolato. Non dispone di controllo PTZ.

Semplice da utilizzare grazie al suo intuitivo menù grafico in italiano, viene fornito con telecomando e mouse USB. Backup esterno grazie a dispositivo USB (memoria, hard disk o masterizzatore) e con rete Ethernet. Comprende uscita di rete RJ45 che permette un potente accesso remoto via browser, con software Safire Control Center o aplicación gratuita per smartphone. Supporta Dual Stream che permette un accesso rapido e fluido via Internet. DDNS fornito dal fabbricante, le permetterà un semplice accesso remoto anche con IP dinamico.

## Specificazioni

<b>Entrate video</b>	4 Canali BNC (1.0 Vp-p, 75 ?)
<b>Uscite video</b>	1 HDMI Full HD, 1 VGA, 1 BNC (1.0 Vp-p, 75 ?)
<b>Entrate audio</b>	1 Canale RCA (2.0 Vp-p, 1 K?)
<b>Uscite audio</b>	1 Canale RCA (2.0 Vp-p, 1 K?)
<b>Audio bidirezionale</b>	1 Canale RCA ingresso (2.0 Vp-p, 1 K?)
<b>Compressione video/audio</b>	H.264 / G.711
<b>Risoluzione display</b>	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
<b>Risoluzione registrazione</b>	960x576(WD1), 704x576(D1), 704x288(2CIF), 352x288(CIF) y 176x144(QCIF)
<b>Registrazione Main Stream</b>	Canale 1-4: WD1/D1/2CIF/CIF/QCIF (1-25 FPS)
<b>Registrazione Extra Stream</b>	Canale 1-4: CIF / QCIF (1-25 fps)
<b>Qualità di immagine</b>	6 livelli configurabili
<b>Multitasking simultaneo</b>	PPentaplex: Diretta, Registrazione, Riproduzione, Backup e Accesso Remoto
<b>Allarmi</b>	Non disponibili
<b>Metodo di registrazione</b>	Manuale, programmata, rilevamento movimento, allarme
<b>Backup</b>	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB / Red
<b>Storage interno</b>	1 HDD SATA 3.5" fino a 4 TB (non incluso)
<b>Comunicazione</b>	USB (Mouse e backup) / RJ45 (Ethernet)
<b>Accesso remoto</b>	Browser Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
<b>Alimentazione</b>	DC 12 V / 2.0 A
<b>Dimensiones / Peso</b>	45 (Al) x 200 (An) x 200 (Fo) mm / 0.8 Kg